

Produktdatenblatt

ABUS Rauchwarnmelder RWM100

Technische Daten

Ausführung	Stand-Alone-Rauch- Warnmelder	Batterie	mit austauschbarer 3V Lithium-Batterie
------------	----------------------------------	----------	---



Ausführliche Beschreibung

- ✓ Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- ✓ Lautstärke des Alarms: 85 dB
- ✓ Austauschbare 3 Volt Lithiumbatterie CR123A
- ✓ Warnung bei schwacher Batterie
- ✓ Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- ✓ Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- ✓ Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- ✓ Kompatibilität zum bisherigen Montagesockel (RM10/ RM15)
- ✓ Geprüft nach DIN EN 14604
- ✓ Batterielebensdauer 5 Jahre
- ✓ Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- ✓ Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!